

QUICK GUIDE

CASIO SE-S400/C450

Programmering af Moms

Drej nøglen i PGM

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 100000

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL

Tast 100000

Tast DANKORT (CHK)

Tast SUBTOTAL

Tast 100000

Tast KREDIT (CH)

Tast SUBTOTAL

Drej nøgle i OFF

Drej nøglen i PGM

Brug pilene ned til MOMS

Tast KONTANT (CA)

Tast KONTANT (CA)

Tast momssats (25.00)

Tast momstype (TILFØJ)

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL

Programmering af moms på Varegrupper

Nøgle drejes i PGM

Brug pilene ned til SYSTEM

Tast KONTANT (CA)

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 0366

Tast SUBTOTAL

Tast 1

Tast på alle Varegrupperne (1-72)

Tast SUBTOTAL

Drej nøgle i REG

Programmering af tekst ved bon

Drej nøgle i PGM

Brug pilene ned til BESKED

Tast KONTANT (CA)

Vælg 01 Logo1, her kan du skrive firmanavn eller hvad du nu ønsker. Det er linje 1 på bon/kvittering.

Tast SUBTOTAL for at gemme tekst

Tast SUBTOTAL for at afslutte selve programmering

Du kan fortsætte på 02 Logo2, 03 og 04.

Ønsker du reklame tekst og/eller bund tekst udover toptekst, så skal du ændre de 10 0'er (nuller) nedenfor til følgende:

Drej nøglen i PGM

Brug pilene ned til SYSTEM

Tast SUBTOTAL

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 2122

Tast SUBTOTAL

Tast 0000000000 (*her vælger du om det skal være reklame-, bund eller reklame/bund*)

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL

Reklametekst: 0000100000

Bundtekst: 0000200000

Reklame/Bund: 0000300000

Nu kan du skrive yderligere tekster på følgende linjer:

Reklame 01, 02, 03 og 04, samt Bund 01, 02, 03 og 04.

Programmering af Elektronisk Journal, så den ikke slettes

Nøgle drejes i PGM

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 0822

Tast SUBTOTAL

Tast 102

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL