

INSTALLATION AF VX 690

Tak for, at du har valgt en betalingsterminal fra Verifone. Følg nedenstående procedure og kom godt i gang med terminalen.

For at terminalen kan virke, skal der sidde et sim-kort (kun ved GSM modeller) og et PSAM-kort i terminalen. Med mindre andet er aftalt, er dette isat og testet af os inden levering.

Tilslutning:

Start terminalen og tryk på den grønne knap i 5 sekunder - den tænder automatisk.

Husk at påsætte den medfølgende PIN-skjuler.

Rengøring:

Vi anbefaler, at du renser chiplæser/magnetlæser regelmæssigt - f.eks. hver gang du skifter bonrulle. På den måde forlænger du terminalens levetid.

Skift af bonrulle:

Løft den sorte flap over displayet let opad. Træk derefter topdækslet i modsat retning af display. Du kan nu udskifte bonrullen og derefter lukke topdækslet.

For daglig brug følg Quickguiden

INSTALLATION AF VX 690

Opsætning af WLAN/WiFi

For at din terminal kan komme til at kommunikere med dit netværk, skal der indtastes WLAN/WiFi informationer i terminalen.

Følg vejledningen herunder.

1: Tryk på logo i display + tast 6 + 3 +1.

2: Vælg Access Point – tast 1. Terminalen vil nu scanne synlige netværk, der understøttes af terminalen.

3: Vælg det relevante netværk.

4. Tast herefter WLAN nøglen (netværkskoden).

Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes. Man kan skifte mellem store og små bogstaver i højre side af displayet. På funktionstasten i venstre side kan du skifte mellem bogstaver og tal. Når koden er tastet færdig, skal du godkende ved at trykke på den grønne tast.

5: Derefter returneres der til hovedskærmen ved at taste på den røde tast 2 gange.

6: Genstart terminalen ved at trykke på logoet + 4+5

7: Terminalen viser nu et signal øverst til venstre 

Vidste du at...

Netværket skal understøtte WiFi standarden 802.11 b/g og wpa2 aes, før det vises på scanningslisten.

Når opsætningen er overstået, kan du printe et udskrift af den indtastede opsætning, ved at trykke på logo + 6 +3 + 4 + password til terminalen.



KONTAKT KUNDESERVICE PÅ

Telefon 44 53 75 00 / 63 12 75 20 (vær dog opmærksom på, at kunder uden serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail kundeservice@verifone.com